



Sygnalizator kolejowy bez rogatki

Sygnalizacja świetlna / karta techniczna produktu



Opis techniczny:

Sygnalizator kolejowy bez rogatki.
Sygnalizacja świetlna + dźwiękowa.
Sygnalizator na skrzynce metalowej wraz z kółkami.
W zestawie akumulator żelowy 12V 20Ah
W zestawie znak – krzyż Św. Andrzeja.
Wysokość 180 cm.
Waga ok. 17kg.
Obudowa – poliwęglan.
Średnica soczewki – 100mm.
Światła – moduł ledowy.

Tryby pracy:

- 1) Pojedyncza – sterownik steruje pojedynczym sygnalizatorem,
- 2) W parze zależnej – dwa sterowniki sterują tak samo dwoma sygnalizatorami.

Po wyborze tryby pracy i podłączenia sterowników, zestaw działa automatycznie. Po włączeniu sygnalizacji przez 10s. działa sygnalizacja świetlna + dźwiękowa. Czas przerwy między cyklami 2min. Czas ciągłej pracy ok. 20h.